



DREAMLED STREAMLINER FLOODLIGHT

Ver ilustración I

- 1) Proyector Streamliner
- 2) Cable de cableado
- 3) Soporte de montaje

INTRODUCCIÓN

Su proyector DreamLED Streamliner es un sistema único de iluminación interior o exterior para su hogar o negocio.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- No lo instale cuando esté lloviendo.
- Asegúrese de apagar la alimentación antes de la instalación.
- Asegúrese de que el cableado de alimentación provenga de un circuito con un fusible o disyuntor adecuado.
- Asegúrese de que no haya objetos dentro de un rango de 100 cm del proyector.
- No retire el conjunto del cabezal del proyector de la base, para evitar cualquier rotación.
- La unidad solo se puede instalar horizontalmente, no verticalmente como se muestra en la ilustración II.
- No utilizar con atenuadores.
- La fuente de LED no es reemplazable.

IMPORTANTE

Algunos países pueden requerir la instalación de este producto por un electricista calificado.

Por favor, consulte las leyes y requisitos en su país. Si el cableado de la casa es de aluminio, consulte con un electricista sobre los métodos de cableado adecuados. Antes de continuar con la instalación, APAGUE LA CORRIENTE AL CIRCUITO DE ILUMINACIÓN EN EL INTERRUPTOR DE CIRCUITO O LA CAJA DE FUSIBLES PARA EVITAR LOS DESCARGAS ELÉCTRICAS.

ELIGE UNA UBICACIÓN DE MONTAJE

- Para obtener los mejores resultados, fije el proyector en una superficie sólida a una altura entre
10W: 1,8 ~2,5 m.
20W: 1,8 ~2,5 m.
30W: 2,5 ~3,8 m.
- Para instalación en exteriores: es preferible una ubicación debajo del alero.

INSTRUCCIONES DE CABLEADO E INSTALACIÓN

- 1) Apague la fuente de alimentación.
- 2) Retire el soporte de montaje del proyector. Taladre la pared y atornille el soporte en la pared con tacos y tornillos adecuados (no incluidos). Verifique que el soporte esté bien colocado en la pared. *Ver ilustración III.*
Nota: en esta etapa, NO vuelva a colocar el proyector en el soporte.
- 3) Pele aproximadamente una parte aislante de 6-8 mm del cable de alimentación y el cable original (si es necesario). Antes de la conexión, asegúrese de que la junta de la caja de cableado esté firmemente asentada en su lugar original.
- 4) Conecte el cable MARRÓN (cable vivo +) a la marca del bloque de terminales "L".
Conecte el cable AZUL (cable neutro) a la marca del bloque de terminales "N".
Conecte el cable AMARILLO / VERDE (cable de tierra) a la marca del bloque de terminales. (en caso de que haya un cable de tierra).
- 5) Vuelva a colocar el proyector en el soporte y asegure el cable a la pared con clips adecuados (no incluidos). Asegúrese de que el cable no esté tocando el cuerpo del proyector y que el cable esté lo suficientemente flojo como para permitir que el proyector se incline y ajuste según sea necesario, lo cual debe hacerse agarrando el cuerpo metálico del proyector y determinando su posición.

Nota:

- Debe ser instalado por un electricista o una persona con experiencia
- Evite la instalación en objetos que puedan moverse / encogerse / expandirse ...

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La luz no se enciende:

Asegúrese de haber realizado una "conexión de cableado" correcta, si la carga es correcta y hay una potencia de 220 ~ 240V, y el fusible no está "quemado"

Otros

Consulte a su agente de servicio local sobre seguridad, protecciones, regulaciones, ...

ESPECIFICACIONES

Requisito de energía	220 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz
Carga de iluminación	10W: Max. 10W LED 20W: Max. 20W LED 30W: Max. 30W LED
Requisito del cable de alimentación	H05RN-F, 3G, 1.0 mm ²
Clase de protección	Class I
Impermeable	IP44
Temperatura de funcionamiento	-20° C to + 40°C <10m at 20° C
Ángulo ajustable vertical	Vertical 180 °
Altura de montaje	10W: 1,8 ~2,5 m. 20W: 1,8 ~2,5 m. 30W: 2,5 ~3,8 m.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Para todas las preguntas relacionadas con el producto, comuníquese con: support@dream-led.eu o visite nuestro sitio web www.dream-led.eu para obtener más información.

GARANTÍA

Copyright © DreamLED. DreamLED es una marca registrada de TE-Group NV. La marca DreamLED es sinónimo de productos de calidad superior y excelente servicio al cliente. Por lo tanto, DreamLED garantiza que este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra por un período de dos (2) años a partir de la fecha de compra original del producto. Los términos de esta garantía y el alcance de la responsabilidad de DreamLED bajo esta garantía se pueden descargar del sitio web: www.dream-led.eu.